Binärautomat I

(A1)

Gegeben ist der folgende endliche Automat. Sein Startzustand ist S0

(i) Gib eine Beschreibung des Automaten als Menge M = {Z, E, δ, Q, {P}} an [1] Notiere δ als Zustandsübergangstabelle.

(iii) Welche der folgenden Worte werden akzeptiert? Begründe, indem du zu jedem Wort die Reihenfolge der durchlaufenen Zustände notierst.

- 1001001
- 0110110
- 10111
- 11110

(iv) Beschreibe allgemein, welche Worte der Automat akzeptiert und erläutere deine Beschreibung anhand des Automatendiagramms.

(v) Der Automat soll nun nur die Worte akzeptieren, die zusätzlich zu den bisherigen Bedingungen eine gerade Anzahl von Nullen (0) enthalten.

- Akzeptiert würde demnach: 1001, 10101, 10001000001
- Nicht akzeptiert würde 101, 10001, 100, 1001010.

Erweitere den obigen Automaten entsprechend.

Lösungen

1)
Z: Zustandsmenge, E: Eingabemenge, δ: Übergangsfunktion, Q: Startzustand, {P}: Endzustandsmenge

From:
https://wiki.qg-moessingen.de/ - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:automaten:uebungen:binaer01:start?rev=1606758802

Last update: **30.11.2020 18:53**